

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



devices

Inhoudsopgave

- Instellingen** 3
- Apparaten claimen** 3
- Jullix master Gateway 4
- Apparaat toevoegen** 4

settings Apparaten

Instellingen

Via settings **Configuratie**(1) van de installatie, onder de sectie **Apparaten**(2) bij **Instellingen**(3) vind je de apparaten terug die deeluitmaken van je Jullix energieregeling. Als je nieuwe apparaten hebt gekoppeld aan je Jullix dan moet je die hier ook toevoegen aan je installatie.

| Type | id | Naam | Status | Acties |
|------|-------------------|-----------|---------------|--------|
| | F4:12-FA:68:5D:78 | Muon N32 | Online via GW | |
| | F4:12-FA:40:06:E4 | Jullix V2 | Online | |
| | 3C:E9:0E:77:2F:20 | TV | Online via GW | |
| | 3C:E9:0E:77:60:F8 | Boiler | Online via GW | |

Voeg apparaat toe

Please select

Claim apparaat

MAC-ID POP-code

De verschillende apparaten worden hier weergegeven, je herkent het type apparaat aan het icoontje dat gebruikt wordt. Naast het type vind je de ID van het apparaat, daarnaast de naam die je hebt ingegeven. Verder zie je de status van het apparaat: Online, Offline of Online via GW.

Via de config-knopsettings achter elk apparaat kan je de naam van het apparaat wijzigen mocht je dat willen.

Apparaten claimen

Nadat de installatie is aangemaakt op het portaal, moeten de apparaten die fysiek geïnstalleerd zijn ook nog toegevoegd worden aan de installatie op het portaal. In eerste instantie is dat de Jullix, eventueel moet je ook de andere apparaten op dezelfde manier toevoegen. Een apparaat (Jullix, extender, enz) aan de installatie toevoegen gebeurt in 2 stappen. Eerst moet je op het portaal van de installatie bij configuratie (1), apparaten(2) instellen(3) het apparaat claimen. Dit doe je door bij **Claim apparaat** bij MAC-id het ID in te geven van het apparaat (4) bij POP-code(5) geef je de code in die je terug vindt op de sticker. Door te klikken op het plusteken(6) wordt het MAC-ID en de POP-code gecontroleerd en is het apparaat geclaimd.



Als MAC-ID en POP-code overeenkomen en het apparaat is geclaimd(1) dan komt er een pop-up venster (2) met de vraag of je apparaat wil toevoegen aan de installatie. Kies **Ja** om het apparaat toe te voegen aan je installatie.



Als het apparaat is toegevoegd zie je die in de apparaat lijst verschijnen, je kan ook zien of het apparaat online **(1)** is.

Jullix master Gateway

In de installatie moet de Jullix (als er meerdere Jullixen zijn, de Jullix Master) moet ook nog als gateway ingesteld worden. Klik op de Gateway-knop **(2)** naast de juiste Jullix om die als dusdanig in te stellen.



De Jullix moet als GateWay ingesteld worden anders zal de monitoring niet functioneren.

Apparaat toevoegen

Als je het apparaat al geclaimd hebt, maar het is nog niet toegevoegd aan de installatie dan kan je het apparaat terugvinden in de sectie **Voeg apparaat toe**. Je klikt in het invoegvak(1), in de lijst selecteer(2) je vervolgens het apparaat, door te klikken op het plusteken(3) wordt het apparaat toegevoegd aan de installatie.

